



TYA662AN



## Module 2 sorties variables puissance 300W système Parallélisable

### Caractéristiques techniques

#### Tension Electrique

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tension de service par bus        | 21 - 32 V          |
| Tension d'entrée                  | 230 - 230 V        |
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |

#### Courant Electrique

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Courant absorbé bus (transfert de données) | 2,40 mA |
|--------------------------------------------|---------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Connexion

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Equipement

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de sorties           | 2                       |
| Puissance max. de lampe LED | 120 W                   |
| Type de variateur           | Actionneur de variation |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Puissance

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Ampoules à incandescence et halogènes<br>230 V | 300 W     |
| P max. avec lampes à incandescence             | 5 - 300 W |
| Puissance du variateur                         | 5 - 300 W |

#### Connectivité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Système bus radio-KNX     | Non          |
| Type de connexion / prise | QuickConnect |

#### Éclairage

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lampes LED réglables 230 V | 120 - 120 W |
|----------------------------|-------------|

#### Paramétrage

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Modes de configuration supportés | ETS |
|----------------------------------|-----|

| Textes                 |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fusible                | Protection contre les surcharges (affichage à LED),<br>Protégé contre les courts-circuits et les surcharges<br>(affichage à LED)                                                   |
| Mode de fonctionnement | Coupleur de charge de 2 canaux pour augmenter la<br>puissance de sortie via le montage parallèle des<br>sorties                                                                    |
| Principe de variation  | Coupure de phase montante ou descendante selon<br>le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de<br>variation minimales/maximales réglables sur<br>l'appareil pour chaque canal |
| Function               | Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le<br>Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes<br>et à LED                                                              |
| Type de raccordement   | Avec bornes enfichables QuickConnect                                                                                                                                               |
| Marquage               | Porte-étiquette de grande taille                                                                                                                                                   |
| Protection             | Avec protection contre la surcharge, les surcharges<br>et les courts-circuits                                                                                                      |