AS-4156

Puissance
Amplificateur mélangeur

Made in France



- **Puissance de 150W**
- **6 entrées commutables**
- **Carillon 2 tons**
- **Extension de puissance**
- **Installation simple et rapide**

L'amplificateur mélangeur **AS-4156** dispose d'une puissance de 150W et d'un ampli classe D ce qui offre un rendement élevé > 92%.

Il possède 6 entrées commutables, une commande MUTE et une sortie 0 dBu pour un amplificateur supplémentaire ce qui permet d'augmenter la puissance de la solution.

Cet amplificateur mélangeur répond à de nombreuses configurations de sonorisation.



Caractéristiques

Entrées	4 MIC / Line 1 pupitre numérique 1 ligne musique
Puissance	150W
Bande passante	100 – 19 000 Hz
Distorsion	< 0,5 %
Rapport S/B	> 80 dB
Alimentation	110 – 265 VAC
Dimensions	483 x 328 x 132 mm
Couleur	Noir
Matière	Métal
Poids	3,9 kg

Applications

Sonorisation de confort .....


- **Boutique**
- **Camping**
- **Etablissements d'enseignement**
- **Lieux de culte**
- **Piscines**
- **Salles multisports**
- **Supermarchés**
- **Voies urbaines**

AS-4156

Puissance


Amplificateur mélangeur

Face avant



1	Voyant de mise sous tension
2	Réglage Master
3	Voyant Signal
4	Voyant Clip
5	Voyant Protec
6	Réglage volume
7	Voyant Signal
8	Réglage Grave
9	Réglage Aigu
10	Entrée 6 sur Jack 3,5 mm

Face arrière



1	Réglage niveau carillon
2	Configuration 1-2 : mode de priorité 3 : sélection carillon 4 : sélection carillon 5 : seuil détection 6-7 : temps relâchement
3	Entrée 6 (RCA + réglage)
4	Entrée 5 (combo XLR/jack 6,35mm)
5	Sél. Mic/Ligne pour entrées 4 et 5 1 : entrée 4 2 : entrée 5
6	Entrée 4 (combo XLR/jack 6,35mm)
7	Entrée 2 et 3 (RJ45 + bornier 3 pts) + Sél. Mic/Ligne 1 : entrée 2 2 : entrée 3
8	Entrée 1 (RJ45)
9	Sortie 0dBu (XLR + RJ45)
10	Sélection 70V/100V 1-2 : 70V/100V
11	Sortie 100V
12	Entrée Mute
13	Embase secteur + interrupteur de mise en route