

INSTRUCTION

Less is more 27
312276.0045

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK02

3 x 0,75 mm²





[mm]

L 1170, B 300, H 2033

11,5 kg

	Φ [lm]	P [W]	P	P
LED	8650	92	1 x 43,6 W	1 x 43,6 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK
3000	80	RG 1	E

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
34 A / 385 µs	5	9	9	15

SW 7 2,5 mm 2 mm T10

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.

General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

EEK

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class E according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598



Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source of this luminaire is not replaceble, when light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Stehleuchte Less is more 27 3 Taster ohne Sensor

Erstes Einschalten über  **On/off:**

- Die Leuchte nimmt automatisch ein Dimmlevel von 100 % ein.

Funktion Taster:

 **On/off:**

- Ein-/Ausschalten der gesamten Leuchte (Stand-by) &
- Speichern der Dimmwerte im Indirekt - und Direktanteil durch Doppeldruck

 **Indirektanteil:**

- Ein-/Ausschalten & Dimmen
- Dimmung 1% - 100 % bzw. 100% - 1%:
  Durch einen Langdruck kann bis zu einem Dimmlevel von 1% gedimmt werden. Durch erneuten Langdruck kann bis zu einem Dimmlevel von 100% gedimmt werden.

 **Direktanteil:**

- Ein-/Ausschalten & Dimmen
- Dimmung 1% - 100 % bzw. 100% - 1%:
  Durch einen Langdruck kann bis zu einem Dimmlevel von 1% gedimmt werden. Durch erneuten Langdruck kann bis zu einem Dimmlevel von 100% gedimmt werden.

Stromausfall / Netzausfall:

- Bei Netzwiederkehr bleibt die Leuchte solange ausgeschaltet , bis  On/off betätigt wird. Die voreingestellten Dimmwerte bleiben erhalten.

Short **P**ress / Taste kurz drücken (<0.5 s)
Long **P**ress / Taste lang drücken (>0.5 s)
Double **P**ress / kurze Doppelbetätigung (jeweils <0.5 s)

Less is more 27 free-standing luminaire 3 button without sensor

At first switch-on via  **On/off:**

- The luminaire automatically goes to a dimming level of 100%.

Button function:

 **On/off:**

- Switching the entire luminaire on/off (Stand-by) &
- Storing the dimming values for indirect and direct lighting with a double-press

 **Indirect lighting:**

- Switching on and off & dimming
- Dimming 1% - 100% or 100% - 1%:
  Pressing and holding the button (long-press) dims the light down to a level of 1%.
  Pressing and holding the button again increases the dimming level to 100%.

 **Direct lighting:**


- Switching on and off & dimming
- Dimming 1% - 100% or 100% - 1%:
  Pressing and holding the button (long-press) dims the light down to a level of 1%.
  Pressing and holding the button again increases the dimming level to 100%.

Power failure / mains failure:


- When power is restored, the luminaire remains switched off until On/off  is pressed. The default settings are still memorised.

Short **P**ress / Taste kurz drücken (<0.5 s)
Long **P**ress / Taste lang drücken (>0.5 s)
Double **P**ress / kurze Doppelbetätigung (jeweils <0.5 s)


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11



12







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

0951/7909-0 0951/7909-198 info@rzb-leuchten.de