



# Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

## BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

### Données du produit

| Caractéristiques générales                 |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Code d'application                         | H96                         |
| Conception                                 | CW-149/67                   |
| Type de lampe                              | SOX                         |
| Nombre de lampes                           | 1 pièce/unité               |
| Caractéristiques électriques               |                             |
| Tension d'entrée                           | 230-240 V                   |
| Fréquence d'entrée                         | 50 Hz                       |
| Caractéristiques de la tension réseau (AC) | -8% - +6%                   |
| Sécurité de tension secteur (CA)           | -10% - +10%                 |
| Pertes de puissance (nom.)                 | 22.5 W                      |
| Câblage                                    |                             |
| Longueur de dénudage de câble              | 6.0 mm                      |
| Section des câbles de contact de ballast   | 0.75-2.50 mm <sup>2</sup>   |
| Type de connecteur                         | Vis                         |
| Caractéristiques systèmes                  |                             |
| Condensateur                               | 6.8µF/420V                  |
| Puissance de ballast nominale              | 135 W                       |
| Amorceur recommandé                        | ignitor SX74 (913654079066) |

| Températures                           |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Température de stockage (max.)         | 80 °C                               |
| Température de stockage (min.)         | -25 °C                              |
| Température des enroulements           | 130 °C                              |
| Température ambiante de fonctionnement | 70 °C                               |
| Normes et recommandations              |                                     |
| Marques d'homologation                 | Déclaration CE Certificat ENEC      |
| Données logistiques                    |                                     |
| Code de produit complet                | 871150092007299                     |
| Nom du produit de la commande          | BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 |
| Code barre produit                     | 8711500920072                       |
| Code de commande                       | 92007299                            |
| Numérateur - Quantité par kit          | 1                                   |
| Conditionnement par carton             | 8                                   |
| SAP - Matériaux                        | 913654097226                        |
| Poids net (pièce)                      | 2,900 kg                            |

# Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

## Schéma dimensionnel

Δ 1

| Product       | D1     | C1   | A1    | A2    | B1   | B2   |
|---------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| BSX 135 H96   | 4,2 mm | 67,0 | 149,0 | 135,0 | 80,0 | 42,0 |
| 220-240V 50Hz |        | mm   | mm    | mm    | mm   | mm   |
| CW-149/67     |        |      |       |       |      |      |

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

