



B88100

## Prise Optima 2 pôles + terre blanche

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Couleur                                                         | Blanc              |
| Code RAL                                                        | 9010               |
| Finition                                                        | Brillant           |
| Matière                                                         | Polypropylène (PP) |
| Traitement de surface                                           | Non traité         |
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 0                  |

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 67 mm |
| Largeur                              | 67 mm |
| Profondeur                           | 20 mm |
| Nombre d'unités                      | 1     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

#### Raccordement

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de connection/prise | QuickConnect |
|--------------------------|--------------|

#### Installation, montage

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

#### Connectivité

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de raccordement    | QuickConnect              |
| Avec fixation à griffes | Non                       |
| Type de montage         | Fixation par encliquetage |
| Type de port USB        | Sans                      |

#### Équipement

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
| Prise inclinée ou inclinable        | Non                |
| Avec couvercle à charnière          | Non                |

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Broche ronde de protection de mise à la terre     | Oui                                                          |
| Avec lampe de signalisation                       | Non                                                          |
| Avec fermeture                                    | Non                                                          |
| <b>Accessoires</b>                                |                                                              |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage                | Non                                                          |
| Pré-équipé avec                                   | Vide                                                         |
| <b>Sécurité</b>                                   |                                                              |
| Avec eclipse / protection enfant                  | Oui                                                          |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK04                                                         |
| Classe de protection (IP)                         | IP21D                                                        |
| <b>Textes</b>                                     |                                                              |
| Inscription                                       | Sans inscription                                             |
| Housse                                            | Obturbateur centrale                                         |
| Protection                                        | Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Gammes compatibles                                | Optima AP-SO TM                                              |