




TOPO Jerry Transformateur 12V AC 0-70W / LED 0-45W DIM

Numéro d'article: 145684

BAI TOPO Jerry Souris Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm
Min/Max Longueur du câble secondaire 30-200cm Mouse Alimentation Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante

Bailey lance la gamme de transformateurs électroniques tOpO, qui répondent à de nombreux besoins sur le marché. Le nom "tOpO" signifie "souris" en italien, en effet ces transformateurs sont petits, astucieux, et très résistants. Les transformateurs tOpO se logent très bien dans des espaces réduits, comme les faux-plafonds. Ils sont dimmables et la gradation fonctionne de 0 à 100%, idéal pour les lampes LED, car il n'y a pas de charge minimum en sortie du transfo à respecter, contrairement à beaucoup de modèles du marché. Ces transformateurs peuvent alimenter aussi bien des lampes LED que des lampes halogènes en 12V. Ils sont compatibles avec les variateurs avec coupure en début de phase (RL) ou en sortie de phase (TRIAC). S'il n'y a aucune charge du côté secondaire, le tOpO s'éteint après un certain temps. L'ensemble de la gamme est facilement reconnaissable grâce à l'enveloppe de couleur verte spécifique à Bailey.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Transformateur TBT / lampe halogène TBT
Nom	TOPO Jerry Transformateur 12V AC 0-70W / LED 0-45W DIM
Marque	Bailey
Série de produits	Light control
Type de produit	TOPO Electronic Transformer

Attributs de classification

Type de transfo	Transfo électronique
Tension d'entrée [V]	220 - 240
Tension de sortie [V]	11.5 - 11.5
Puissance [W]	0 - 70
Régulable	Oui
Longueur [mm]	113
Largeur [mm]	44
Classe de protection (IP)	IP20
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Classe de protection (NEMA)	Autre
Transfo de sécurité	Oui
Type de raccordement côté primaire	Borne à vis
Type de raccordement côté secondaire	Borne à vis
Montage en saillie	Non
Encastrement	Oui
Sans fonction de réglage	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Avec disjoncteur secondaire	Non
Nombre de points de dérivation (paires)	1
Hauteur [mm]	28
Couleur	Vert
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Variation DALI-2	Non
Adapté à un montage en saillie	Non

Produits similaires



143820

LED Transformateur 12V AC 0-45W DIM LED lampe



145685

TOPO Mighty Transformateur 12V AC 0-105W / LED 0-70W DIM

Accessoires complémentaires



145703

LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 24° Antireflet



145704

LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40° Antireflet