

Gamme MP3000

Clavier LCD pour centrale MP3000

REF : KP3000-D

Résumé

Le clavier KP3000-D permet de commander et de programmer les systèmes de la série MP3000. Il dispose de 2 points (PriO) programmables individuellement en tant qu'entrée ou sortie.

Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 13,8 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 10 à 14,5 Vcc
- **Courant absorbé nominal (Équilibrage simple)** : Veille 24 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage moyen 87 mA (13,8 Vcc) / Rétro-éclairage max. 147 mA (13,8 Vcc)
- **Courant max. fourni sur la borne PriO** : 40 mA
- **Courant maximum fourni par la borne +V** : 100 mA
- **Longueur maximale du BUS** : 500 m
- **Dimensions (L x H x P)** : 151 x 125 x 29 mm
- **Certification EN50131** : Degré 2 Classe II

Description

Le clavier est raccordé à la centrale par BUS, par lequel il peut être connecté en cascade, en étoile ou en mode mixte. Il est conçu pour la fixation sur des boîtiers à encastrer rectangulaires ou ronds. **Il est équipé de :**
Écran 2 x 16 avec réglage du contraste et de la luminosité
9 LED de signalisation
7 touches de navigation menu
12 touches alphanumériques dont 3 pour la commande alarme d'incendie, de secours et de panique
2 points PriO (ENTRÉE/SORTIE) embarqués

IF YOU LOVE YOUR BUILDING