# A BS 061 P

## Répartiteur 5 - 2 400 MHz 6 sorties

Code EAN : 3660555050775

- Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties
- Passage Ter : 9.8 dB / Sat : 14.0 dB
- Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
- Ferrite à haute protection avec réjection élevée
- Plaque arrière soudée - CLASSE A
- Connectique F
- Livrée avec socle plastique




### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 64 x 122 x 27

A se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

### Avantages :

- Boîtier en zinc nickelé
- Pertes égales sur toutes les sorties
- Efficacité de blindage > 80dB
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.
- Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies.

### Utilisations :

- Installation collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et satellite

### Principales caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| Nombre de sorties | 6 |
| Bande passante | 5-2 400 MHz |
| Perte de passage à 860 MHz | 10 dB |
| Perte de passage à 2 400 MHz | 14 dB |
| Linéarité à 860 MHz | 0.5 dB |

| | |
|---|---|
| Linéarité à 2 300 MHz | 0.5 dB |
| Découplage entre sorties à 860MHz | 23 dB |
| Découplage entre sorties à 2 400 MHz | 20 dB |
| R.O.S. à 860 MHz | 1.5 dB |
| R.O.S. à 2 400 MHz | 2 dB |

### Produits associés :


**A BS/DIN**

Deux pattes de fixation rail DIN pour répartiteurs et dérivateurs série A BS/xxx



**A F 58**

Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA



**A F 5**

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA



**A FA 5**

Connecteur F automatique pour câble 17 VATCA - 17 PATCA



**A FCC 5**

Connecteur F à compression pour câble type 17 VATCA - 17 PATCA



**EVICOM SAS**
33 Allée des pêcheurs - ZI Secteur A3 - 06700 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr