# *Fiche produit*
*Caractéristiques*

# KSA250DLE40
Canalis KSA - coude 250A montage haut



## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Canalis |
| Nom du produit | KS |
| Fonction produit | Coude |
| Description du jeu de barre | Standard |
| Matière | Aluminium |
| Fonction de l'appareil | Changement de direction |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 100 A 35 °C<br>250 A 35 °C<br>160 A 35 °C |
| Type de changement de direction | Direction 1 : plat à vers le haut - neutre à gauche |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230...690 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Cône d'éclairement | 90 ° |
| Emplacement de montage | Sur la goulotte |
| Raccordement électrique | Contact coulissant lubrifié |
| Mode d'installation | Par vis |
| Normes | IEC 60439-2<br>CEI 61439-6 |
| Largeur | 146 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Couleur | Blanc : RAL 9001 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| degré de protection IP | IP55 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à IEC 62262 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1752 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Période | 18 mois |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.