
ENREGISTREURS HYBRIDES AHD/CVI/TVI/CVBS/IP

GGM CCAHD4DVR8



Résolution d'enregistrement jusqu'à 4MP

Stockage jusqu'à 16 To

Fonction hybride AHD / CVI / TVI / CVBS / IP

Les **enregistreurs GIGAMEDIA** sont des produits de sécurité très performants combinant les dernières évolutions technologiques de la vidéosurveillance. Ils sont capables d'enregistrer à des résolutions jusqu'à 4MP. Ils acceptent les flux provenant des caméras AHD/CVI/TVI/CVBS et IP.

Ils supportent des capacités de stockage importantes pour un enregistrement sur de longues périodes. Ils disposent d'entrées/sorties pour la gestion d'alarmes.

La fonction QR code permet un accès rapide au vidéo via le smartphone sans configuration préalable.

Simple d'utilisation et très complets, les enregistreurs GIGAMEDIA sont la solution pour vos projets de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES **PRINCIPALES**


- Résolution d'enregistrement jusqu'à 4MP
- Stockage jusqu'à 16 To (2x 8 To)
- Fonction QR code
- Gestion d'alarme (E/S)
- Consultation via smartphone

Fonction QR Code

Pour une configuration rapide



GIGAMEDIA



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

SYSTÈME

Compression	H.264
	PAL
	Linux (embarqué)

ENTRÉES/SORTIES

Vidéo entrée	8 canaux BNC + 8 IP
Audio	8 canaux en entrée /
	1 canal en sortie (RCA)
Sortie VGA	800*600, 1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
Sortie HDMI	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
USB	2x USB (pour souris et mise à jour / sauvegarde)
IR extender	Non inclus
	(Système d'extension infrarouge pour télecommande (optionnel)
Télémetrie	Port RS485 (PELCO P&D) / UTC

AFFICHAGE DVR

Résolution	PAL: 1920*1080P
	ou 960*576
Caractéristiques	1/4/9 - ou affichage séquentiel

ENREGISTREMENT ET RELECTURE

Zone de masquage	4 zones par caméra
Enregistrement	Analogique HD : 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H
	IP (H264) : 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H
Flux	3 flux : primaire, secondaire, mobile
Vitesse d'enregistrement analogique	
	4MP @ 15 ips (canal)
	3MP @ 20 ips (canal)
	1080P @ 25 ips (canal)
	720P @ 25 ips (canal)
Vitesse d'enregistrement CVI/TVI	
	1080P @ 25 ips (canal)
Vitesse d'enregistrement CCTV	
	960H @ 25 ips (canal)
Vitesse d'enregistrement IP	
	PAL : 25 ips (canal)
Bande passante caméra IP	
	64 ~128 Mbps (par défaut 64 Mbps chaque canal analogique désactivée augmente la bande passante de 4 Mbps)
Mode d'enregist.	Continu - Manuel ou sur détection de mouvements, alarme [30 s - 5 min (avant événement) / 10-60 s (après événement)]
Relecture caméras	1 à 8 caméra via DVR ou CMS
	Accès mobile : 4 caméras
	Ordinateur : 1 à 8 caméras
	En local via le DVR : 1~8 caméras
	Via PC ou MAC : 1~8 caméras
	Smartphone : 4 caméras
	(Via Application RXCAMVIEW)

UTILISATEURS

	1 compte admin
	7 comptes utilisateurs

ALARMES

Capteur & Alarme I/O	8 entrées / 1 sortie
Email/FTP	Photos sur mouvement / alarme

RÉSEAU

	LAN, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, SNMP, RTSP, FTP, TCP-IP, P2P, PPPOE

FONCTIONS

Envoi d'e-mail	Notifications d'alarmes (panne disque dur, disque dur plein, perte vidéo, mouvement, entrée d'alarme)
HDD interface	2 SATA HDDs, jusqu'à 8 To chacun
	(2 emplacements libres)
Opérations simultanées	Visualisation «Live», enregistrement, relecture, sauvegarde et connexion réseau
Contrôle PTZ	Oui, PTZ distant
Surveillance à distance	Smartphone iOS et Android uniquement (Windows Phone : Visualisation live, pas d'accès au enregistrements)
CLOUD	Inclus
P2P	Inclus
Mobile push	Inclus
Fonction UTC	Pour le contrôle de votre caméra au travers du câble coaxial (nécessite une caméra compatible UTC)

ALIMENTATION

Alimentation	12 V DC / 2 A
Consommation	<20 W / 10 W (sans HDD)

DIMENSIONS

	300 x 227 x 53 mm


GARANTIE

	2 ans


ACCESSOIRES

GGM HDD1TPUR	Disque dur 1 To
GGM HDD2TPUR	Disque dur 2 To
GGM HDD3TPUR	Disque dur 3 To
GGM HDD4TPUR	Disque dur 4 To

FACE ARRIÈRE



FONCTION UTC



Le contrôle du menu OSD de la caméra se fait directement depuis l'enregistreur.

A NOTER

Les **enregistreurs AHD GIGAMEDIA** acceptent l'utilisation simultanée de caméras CCTV, AHD CVI/TVI. Cependant il est obligatoire de respecter certaines règles.

Lorsque l'on branchement une caméra CCTV sur le premier canal du DVR (cf schéma ci-contre), alors le second canal doit obligatoirement accueillir une caméra CCTV (et inversement pour une caméra AHD).

