

Ouvrir ou fermer mes volets à distance



Configurer l'ambiance lumineuse de mon salon

Allumer ma bouilloire lorsque je me réveille



Allumer ou éteindre mon alarme lorsque je passe le pas de la porte



Contrôler mon éclairage à distance et en toute simplicité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :
 Pile CR2032 – durée de vie de 2 ans
 4 boutons
 Montage mural :
 adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
 Magnétique
 Température de fonctionnement : de 10°C à 40°C
 Protocole Radio : Z-Wave® 500 Series
 Fréquence : selon la région
 Portée : 40m intérieur / 80m extérieur
 Dimensions :
 80*80*17.5mm (avec support)
 75*46*11.5mm (télécommande uniquement)

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 EN 300 220-2 V2.4.1
 EN301 489-1 V1.9.2
 EN301 489-3 V1.6.1
 EN 62479:2010
 Z-Wave® Cert. #: ZC10-15060001

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - USA

FCC CFR47 Part 15, Subpart C Section 15.249
 ANSI C63.10: 2013
 RSS-Gen Issue 4, November 2014
 RSS-210 Issue 8, December 2010
 Z-Wave® Cert. #: C10-16085200

