



KB163N



## Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> bleu 13M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

#### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 228 mm |
|----------|--------|

#### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V |
|-------------------------------------|---------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub> | 415 - 415 V |
|------------------------------------------|-------------|

#### Raccordement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de connexion / prise | Barre de pontage avec broche |
|---------------------------|------------------------------|

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 13 |
|-------------------|----|