



Câble Coaxial RG58, couronne de 100 m
FCS RG58CUC1



Câble 50 Ohm pour liaisons RF, permettant de relier un émetteur à une antenne. Câble à forte couverture de tresse et un excellent rapport performance / prix.

- Conditionnement : couronne de 100 m, touret de 500 m et à la coupe
- Couleur de gaine : PVC noir
- Conformité aux normes : MILC17
- Blindage : tresse en cuivre étamé
- Diamètre de gaine extérieure : 4.95 mm
- Rayon de courbure : 25 mm
- Diamètre d'isolant : 2.95 mm
- Impédance caractéristique : 50 Ohms
- Nature de la gaine : PVC
- NVP : 66%
- Section du conducteur : 19*0.18 mm
- Taux de recouvrement de la tresse : 94 %
- Type de conducteur : Cuivre multibrins