

Fiche technique | Référence: 706-3340/301-300

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 16 entrées ou sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²



www.wago.com/706-3340/301-300



 L'image diffère de l'article.

Données

Notes

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	16 entrées ou sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Modèles d'API compatible	Schneider Modicon M340
Compatible PLC I/O Card Types	BMX DDI 1602 BMX DDO 1602
Type de connexion 1	Système
Nombre de pôles 1	20
Connecteurs	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Type de connexion 2	Système
Nombre de pôles 2	20
Connecteur 2	Schneider BMXFTB2020
Type de câble	LiYY
Section du conducteur	0,14 mm ²

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Code couleur	selon DIN VDE 47100
--------------	---------------------

Données géométriques

Longueur du conducteur	3 m
------------------------	-----

Données du matériau

Poids	400 g
-------	-------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
---------------------------------------	---------------

Données commerciales

Groupe de produits	30 ()
Unité d'emb. (SUE)	1
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454972134
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide

This guide will help you select the appropriate interface modules and system cables for the controller you are using.

pdf
545,9 kB
Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3340/301-300

Câble système; pour Schneider Modicon M340; 16 entrées ou sorties digitales;
Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²

URL
Téléchargement

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.