

# SOURCES DE MODULATION

TUNER RDS / CD MP3  
Lecteur USB / SD / MMC  
Speed control



Télécommande

RADIO INTERNET  
TUNER FM-RDS  
Lecteur USB



Télécommande



## Description :

L'**ER-100CTVB** combine TUNER RDS / Bluetooth / lecteur CD MP3 et lecteur USB, SD, MMC avec télécommande du TUNER et du CD. Ce modèle est muni d'un réglage de la vitesse de défilement CD/USB/SD.

L'**IR-100** est un lecteur radio FM RDS analogique (87,5 -108 Mhz) + lecteur USB et radio Internet qui permet de diffuser la radio via une box.

## Caractéristiques :

### ER-100CTVB

- Tuner RDS seulement FM avec 60 stations mémorisables permanentes
- Lecteur CD antichocs compatible CD, CD-R, CD-RW et CD MP3
- Port USB (clés jusqu'à 32 Go)
- Support SD, MMC (cartes jusqu'à 32 Go)
- Supporte les formats MP3 et WMA
- Support ID3 Tag
- Avance et retour rapide, programmation des titres, navigation par répertoire, fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat Album)
- Lecture aléatoire, Lecture intro (30 s)
- Livré avec télécommande infrarouge et antenne FM
- Standard rack 19" 1 U
- 2 sorties RCA stéréo permettent le fonctionnement simultané de 2 sources (section Tuner et section CD/USB/SD)
- Bluetooth compatible depuis votre mobile, tablette ou PC portable génération 3.0

### IR-100

- Radio FM RDS (87,5 -108 Mhz) + radio Internet + lecteur USB
- USB 2.0 pour des clés jusqu'à 32 Go

- Accès Internet possible en WiFi, RJ 45, RS 232
- Sortie audio Stéréo
- Standard rack 19" 1 U

CARACTERISTIQUES	ER-100CTVB	IR-100
Type	Tuner RDS / Bluetooth CD MP3 Lecteur USB	Internet Radio FM-RDS Lecteur USB
Entrées	Antenne FM 75 Ω Port USB Support SD/MMC	1 x RS-232 1 x RJ-45 USB AUX IN
Sorties	3 X 2 RCA (D/G)	1 x RCA stéréo D/G Antenne
Alimentation	AC 230 V 50 Hz	
Bande passante	20 – 20000 Hz	20 – 12500 Hz
Niveau de sortie	1,2 V ± 2 dB	0,9 V ± 2 dB
Séparation des canaux	> 60 dB @ 1KHz	
Taux de Distorsion	< 0,1 %	< 0,5 %
Rapport Signal/Bruit	> 70 dB	
Dimensions L x P x h	482 x 185 x 44 mm (19 1U)	
Poids	3,5 Kg	3,0 Kg

### SECTION TUNER

Bande de fréquence	FM 87,5 – 108 Mhz
Rapport Signal/Bruit	> 60 dB
Séparation des canaux	30 dB @ 1KHz
Bande passante	100 – 10000 Hz

## Désignations modèles

**Tuner RDS / Bluetooth / CD MP3 avec interface USB (speed control)**  
**ER-100CTVB** ..... (code 02168)  
**Tuner radio internet et FM RDS avec interface USB** ..... **IR-100**  
 (code 02206)