

Centrale

Kit anti-intrusion ZENO Préconfiguré

REF : 1051/908S

Kit préconfiguré avec assistance téléphonique offerte à la mise en service (30 min)



Résumé

Le nouveau système Zeno est le choix idéal pour tous les milieux résidentiels. Il est bidirectionnel, flexible et facile à installer. La connectivité est l'un des nombreux atouts sécurité de ZENO : envoi d'alarme vocale, d'images, de mails... Supervision, anti-brouillage et mesure du signal sur le terrain constituent la base de la sécurité de ZENO.

Description

Le nouveau système ZENO est un dispositif anti-intrusion sans fil 4G. Le kit anti-intrusion ZENO est composé de :

- La centrale ZENO avec clavier et sirène intégrés
- Un détecteur de mouvement IR préconfiguré
- Un contact magnétique préconfiguré
- Une télécommande 4 boutons préconfiguré
- Une carte SIM prépayée 12 mois > [CLIQUEZ ICI POUR ACTIVER A LA CARTE SIM ZENO](#)
- Une assistance téléphonique 30 minutes offerte au professionnel lors de la mise en service

Le système ZENO est pilotable via l'APP YnO de YOKIS.

Il est ainsi possible de piloter le système anti-intrusion ZENO via l'APP sur smartphone ou tablette YNO de Yokis et de regrouper au sein de la même application l'ensemble des équipements de votre maison connectée. (éclairage, du chauffage, de l'accès, des volets roulants, etc.)

Caractéristiques techniques :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Communication bidirectionnelle en radiofréquence 868 Mhz avec tous les dispositifs.
- Alimentation : 230 V
- Portée : 2 km en champ libre
- Batterie de secours interne rechargeable : 6 V Ni-Mh, 1100 mA/h
- Autonomie de la batterie de secours : environ 15 heures
- Capacité d'appairage de 50 dispositifs max
- Capacité d'appairage de 6 détecteurs IR photo max
- Gestion de 3 zones + Total
- Maximum 20 utilisateurs configurables (codes et télécommandes)
- Maximum 10 codes d'activation/désactivation/segmentation configurables
- Historique : jusqu'à 200 évènements
- Enregistrement de 3 photos à chaque évènement d'alarme
- Activations/désactivations par télécommande, clavier, smartphone, tablette
- Alarme coercition
- Envoi des alarmes/images, e-mail, SMS
- **Attention, la carte SIM prépayée fournie dans le kit permet une connexion 4G et vocal (pilotage depuis app à distance, alertes notifications, mails, appels vocaux etc) mais ne permet pas l'envoi de SMS.**
- Notifications push, protocoles CID et SIA
- Contrôle à distance via l'APP (iOS et Android)
- Cycle de 3 appels vocaux pour chaque numéro enregistré (15 appels max)
- Clavier et écran LCD intégrés
- Mesure de réception signal sans fil et 4G
- Détection des interférences en radiofréquence (anti-brouillage)
- Sirène intégrée
- Niveau sonore de la sirène intégrée : 95 dB @ 1 m
- Températures de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C
- Poids : 600 g
- Dimensions (L x H x P) : 260 x 180 x 43 mm
- Conforme à la norme EN 50131. Degré 2 - Classe II

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet