Bouton de sortie lumineux encastré



BAE/OF

Boîtier d’encastrement et visserie fournis.

- Equipé du bouton poussoir O/33 lumineux bleu.
- Sortie sur 6 fils longueur 140 mm.
- 1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I maxi : 3A.
- Façade inox fermée par 2 vis antivandales modèle 4469.
- Outil fourni.
- Passage de câble Ø 20 mm sur la face arrière.

Caractéristiques

Poids : 0.25 Kg

Dimensions façade (H*L*P) : 100 x 60 x 2,5 mm

Dimensions encastrement (H*L*P) : 80 x 40 x 40 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr