



DEPAEPE
TELECOM

SONNERIES - AVERTISSEURS LUMINEUX analogiques



Points forts

Une gamme complète de sonneries - avertisseurs lumineux analogiques, alimentés seulement par le courant de sonnerie.

Les sonneries et avertisseurs lumineux ont été conçus pour que le montage, le raccordement et les réglages soient réalisables sans ouverture du boîtier.



SONNERIES - AVERTISSEURS LUMINEUX analogiques

MELODIE (bureaux)

- Réservée de préférence à un environnement traditionnel (bureau, appartement...)
- Téléalimentée par le courant de sonnerie (pas d'alimentation extérieure) en alternatif ou continu
- Réglage de volume accessible une fois la sonnerie installée
- Niveau sonore: jusqu'à 87dB (mesuré à 1m avec courant de 80V à 50Hz)
- Fonctionnelle de 24 à 100V en alternatif et de 12 à 100V en continu
- Dimensions: 100 x 74 x 42 mm - Poids: 90g

PERFORMANCE (milieux bruyants)

- Destinée aux milieux et environnements bruyants (ateliers, lieux publics...)
- Téléalimentée par le courant de sonnerie (pas d'alimentation extérieure) en alternatif ou continu
- Efficace dans tous les types de milieux bruyants grâce à des fréquences spécialement sélectionnées et à un niveau sonore élevé, elle offre un choix de 4 tonalités et de 4 cadencements différents
- Réglage de volume accessible une fois la sonnerie installée
- Niveau sonore: jusqu'à 92dB (mesuré à 1m avec courant de 80V à 50Hz)
- Fonctionnelle de 24 à 100V en alternatif et de 12 à 100V en continu
- Dimensions: 100 x 74 x 42 mm - Poids: 100g

Avertisseur ECLAT (signal lumineux)

- Produit un éclat lumineux de haute intensité permettant de localiser la provenance d'un appel en milieu bruyant ou, plus simplement, pour remplacer un signal sonore dans les locaux exigeant le silence (studios d'enregistrement, milieux hospitaliers...), ou pour aider les malentendants
- Téléalimenté par le courant de sonnerie (pas d'alimentation extérieure) en alternatif ou continu
- Fonctionnel de 30 à 90V en alternatif et de 30 à 60V en continu
- Dimensions: 100 x 74 x 42 mm - Poids: 90g

ECLAT / PERFORMANCE

- Téléalimenté par le courant de sonnerie (pas d'alimentation extérieure) en alternatif ou continu
- 2 produits en 1: l'assemblage d'une sonnerie 'Performance' et d'un avertisseur 'Eclat' permet de fournir les 2 signaux (appel sonore et lumineux)
- Le raccordement est commun en un seul point
- Réglage de volume accessible une fois l'ensemble installé
- Niveau sonore: jusqu'à 87dB (mesuré à 1m avec courant de 80V à 50Hz)
- Fonctionnel de 30 à 90V en alternatif et de 30 à 60V en continu
- Dimensions: 200 x 74 x 42 mm - Poids: 190g



HENRI DEPAEPE S.A.S.

75/77 rue du Pré Brochet | 95110 SANNOIS - France
Tél.: +33 (0) 1 30 25 81 60 | Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24

www.depaepe.com | © Copyright HENRI DEPAEPE SAS 2019. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

DEPAEPE Télécommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales

