



BOSCH

Des technologies pour la vie

DCN-FCS Sélecteur de canal encastrable



- ▶ **Conception élégante et moderne (prix IF Design Award)**
- ▶ **S'adapte automatiquement aux canaux disponibles**
- ▶ **Fonction « silence » intégrée**
- ▶ **Aucune sortie audio tant que le casque n'est pas connecté**
- ▶ **Encastrable sur le plateau ou la face verticale avant d'un bureau ou dans l'accoudoir d'un fauteuil**

Le DCN-FCS est un sélecteur de canal audio compact et élégant conçu pour un seul utilisateur et pour une écoute au casque. Il permet de choisir entre 32 canaux audio de grande qualité, utilisés pour distribuer les canaux d'interprétation et d'intervenants.

Fonctions de base

- Fonction « silence » intégrée : aucune sortie audio tant que l'une des touches n'a pas été activée pour éliminer tout bruit en provenance du casque lorsqu'il n'est pas utilisé
- Après connexion du casque, le canal d'intervenant par défaut (canal 0) est sélectionné et réglé sur un volume optimal et le rétroéclairage est activé

Commandes et voyants

- Deux boutons-poussoirs (haut/bas) de sélection du canal
- Deux boutons-poussoirs (haut/bas) de réglage du volume du casque
- Écran LCD rétroéclairé à deux chiffres pour indiquer le numéro du canal

Connexions

- Connecteur pour casque stéréo de 3,5 mm
- Prise pour casque externe
- Câble de 2 m avec connecteur circulaire moulé
- Connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Encastré
Dimensions (H x l x P)	40 x 100 x 100 mm
Poids	0,3 kg
Couleur	Argent (RAL 9022)

Informations de commande

DCN-FCS Sélecteur de canal encastrable Encastrable, argent	DCN-FCS
--	----------------

Accessoires

DCN-TTH Boîtier de bureau (10 pièces) peut contenir des unités encastrables, anthracite, jeu de 10	DCN-TTH
--	----------------