




WE001



Interrupteur va-et-vient Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Pure
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Commandes & indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Type de commutation	Interrupteur
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)