



**Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> bleu 18M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant Electrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Architecture**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

**Dimensions**

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 228 mm |
|----------|--------|

**Tension Electrique**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V |
|-------------------------------------|---------|

**Connexion**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

**Capacité**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 13 |
|-------------------|----|

KB163NG