

Pack radio pour chauffage électrique

Pack Driver 630 Radio/FP ● réf. 6051148

— Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués
Choisissez l'endroit de votre choix où poser le programmeur grâce à la technologie sans fil qui ne nécessite pas de câblage
Programmez facilement jusqu'à 3 zones de votre habitat
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes



— Fonctions

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs fil pilote 4 ou 6 ordres (confort, eco, hors-gel, arrêt)
Affichage de la température d'ambiance
Dérégation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte



+ Installateur

Programmation sans câblage des radiateurs fil pilote
Nombre illimité de récepteurs par zone

Caractéristiques techniques

Boitier ambiance Radio Driver 630 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 104 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 35	Mode de pose	Saillie A poser A visser
Type d'entrée	Sans	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X2D

Récepteur RF 660 FP (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 103 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 19	Mode de pose	Saillie A visser A coller
------------	--	--------------	---------------------------------

Type de bornier	Sans	Indice IP	40
Nombre d'entrées	Alimentation=1	Type d'entrée	Alimentation
Nombre de sorties	Fil Pilote=1	Type de sortie	Fil Pilote
Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 ordres	Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max
Type d'alimentation	Secteur	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00	Type de câble d'alimentation	Câble H05VV-F 4x0.75 mm2