
Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr



- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Contrôle permanent de la communication radio.

Ce boîtier est équipé d'un contact sec permettant le report filaire de l'alarme.

Applications

- Report de l'alarme pour GTB, GTC ou alarme technique.

Produits complémentaires

- Alarme type 4 RGP (AATR4001).
- Flash RGP (AFRG00001).
- Supervision RGP (ALST8401).
- Report d'alarme RGP (AVIB0001).
- FlashTag RGP (AFLT0001).

Fiche produit

AATR4010

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	AATR4010
Alarme compatible	Alarme type 4 RGP, Réf. AATR4001
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'état de pile faible	Oui
Visualisation de l'alarme déclenchée	Par Led feu
Fonction répéteur	Intégrée
Portée maxi	100 mètres
Bande de fréquence	868 MHz
Relais	48 V / 0,5 A
Alimentation	2 piles 1,5 V alcalines fournies, Réf. APIA1514
Autonomie	1 an en veille + 1h en alarme
Indice de protection	IP 41
Poids	600 g
Dimensions	L.192 x H.153 x P.55 mm