

# Alarme de type 4 autonome à son NFS 32001

## Fiche produit

AATP4001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-contrôle.fr](http://www.cordia-contrôle.fr)

---



- Produit fonctionnant sur piles.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Signal d'évacuation NFS 32001.
- Flash lumineux intégré.
- Contrôle d'état des piles faibles.

Utilisation simple : L'alarme retentit dès que le déclencheur manuel est percuté. Un flash rouge se déclenche, permettant d'alerter les sourds et malentendants.

---

## Applications

- Salles de spectacle, restaurants ou débits de boisson.
- Magasins de vente, salles d'exposition, bureaux.
- Salles de danse, bibliothèques.
- Établissements de culte.
- Musées.
- Établissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

---

## Produits complémentaires

- Clé de réarmement (ACLR0003).
- Pile alcaline 1,5 V (APIA1506).

# Alarme de type 4 autonome à son NFS 32001

## Fiche produit

AATP4001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-protection.fr](http://www.cordia-protection.fr)

[www.cordia-controler.fr](http://www.cordia-controler.fr)

---



---

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	AATP4001
<b>Alimentation</b>	3 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1506
<b>Autonomie</b>	1 an en veille + 1 h en alarme
<b>Indice de protection</b>	IP 30
<b>Signal d'évacuation</b>	Son NFS 32001 + Flash
<b>Déclencheur manuel</b>	Intégré, avec capot de protection double action
<b>Flash lumineux</b>	Intégré
<b>Poids</b>	800 g
<b>Dimensions</b>	L.180 x H.275 x P.55 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

