

INTERRUPTEUR MURAL

nodon

Ouvrir ou fermer mes volets à distance.



Contrôler mon éclairage simplement et à distance.



Allumer ou éteindre mon système d'alarme lorsque je passe le pas de la porte.



Allumer/éteindre la lampe de la chambre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons - 2 canaux ou 1 bouton - 1 canal (les 2 possibilités sont incluses)

Montage mural :
adhésif double face (inclus)
ou vis (non incluses)

Température de fonctionnement :
0°C à 40°C

Altitude : 2000m

Protocole Radio : EnOcean®
EEP : F6-02-01

Fréquence : selon la région

Portée : 30m à l'intérieur

Dimensions : 80*80*15mm

RÉFÉRENCE PRODUIT

Fréquence 868,3 MHz - CWS-2-1-01 - EAN : 3700313920077 - Cozy White
Fréquence 908,42 MHz - CWS-2US-1-01 - EAN : 3700313920688 - White US

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013,
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2:V3.1.1
EN 62479:2010

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - USA

FCC & IC Rules

